

# i-on Style Central rádio de 40 zonas



Uma solução de central integrada com ecrã TFT a cores e teclado de baixo perfil. Comunicação integrada ethernet/IP permite comunicação flexível e segura e suporta ligação a Cloud/App.

A i-on style incorpora todas as características avançadas da gama i-on Gen 2 da Scantronic. Possui comunicações *multi-path*, funções sociais incluindo monitorização de inactividade, comunicação bi-direccional e verificação visual para alarmes de intrusão e sociais.

O ecrã TFT com ícons de alerta permite uma informação clara do estado do sistema, ex: armado ou desarmado. O ecrã mostra múltiplas opções de menu, permitindo uma navegação simples no sistema, tanto para o instalador como para o utilizador.

Periféricos radio permitem uma comunicação rápida em caso de emergência por atuação de alarme social ou médico. A função de voz bi-direccional permite o contacto directo com o edifício através do microfone e altifalante embutidos.

## Resumo...

- 40 zonas rádio
- 30 saídas rádio
- Rádio Scantronic de alta performance
- 4 saídas cableadas - 2 x transistor 2 x relé
- Ethernet/ Web server/ Teclado Virtual
- Módulo GSM Plug on permite comunicação *tri-path*
- Protocolo SIA/IP
- Notificações por Email
- Controlo por SMS
- Verificação visual através de câmaras IP
- Função Zona Perímetro Externo
- Funções de alarme social
- Comunicador de voz integrado
- Fiabilidade comprovada da gama i-on da Scantronic
- Certificada segunda a EN50131 Grau 2\*
- Também disponível em kit

\* Certificação formal disponível em Novembro 2016

## Características técnicas

| Característica           | Descrição  |
|--------------------------|--|
| Aprovação                | EN50131-1:2006 + A1:2009 Grau 2 e classe ambiental II, EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, BS8243:2010, PD6662:2010 + IA1501: 2015   |
| Zonas                    | 40 rádio e 4 cabladas na placa, totalmente programáveis  |
| Partições                | 4 partições independentes com uma ligação parcial ou arme total e três parciais  |
| Utilizadores             | 40 códigos utilizador de 4 dígitos, proximidade, comando remoto, botão pânico rádio, periféricos rádio para alarme médico e social   |
| Histórico de eventos     | 1000 eventos; 750 eventos obrigatórios e 250 não obrigatórios  |
| Saídas                   | 2 x relés programáveis<br>2 x 500mA em colectador aberto<br>30 x rádio   |
| Sirenes interiores       | Uma sirene integrada<br>4 sirenes rádio  |
| Sirenes exteriores       | 4 sirenes rádio  |
| Comunicações remotas     | SIA IP através de porta Ethernet<br>FF/CID/SIA através de comunicador PST digital<br>Email e images através de portaEthernet<br>Possibilidade de ligar comunicador GSM i-gsm03 |
| Verificação visual       | Até 4 camaras IP   |
| Fonte de alimentação     | Fonte de alimentação em conformidade com a norma EN50131-6:2008 Tipo A, Saída de 1.5A.   |
| Opções para configuração | Cooper Downloader através de USB, IP ou modulo plug-, web browser através de porta Ethernet  |
| Bateria                  | Até 2 x 7.4V, 2500mAh, Li-Polymer  |
| Dimensões                | 287mm (a) x 203mm (l) x 52mm (p)   |

## Productos compatíveis

| Código produto | Descrição                              | Código produto | Descrição                               |
|----------------|--|----------------|---|
| i-GSM03        | Comunicador GSM Plug on                | DET-RDTPT-G2   | Detector dupla tec, imu. Animais, rádio |
| SDR-REXT-G2    | Sirene exterior rádio                  | CAM-EXT-00     | Camara IP exterior                      |
| SDR-WEXT-G2    | Sirene exterior cablada, Grau 2        | CAM-INT-00     | Camara IP interior                      |
| SDR-RINT       | Sirene interior rádio                  | i-RK01         | Teclado rádio                           |
| XCELR          | Detector IV via rádio                  | 701rEUR-50/60  | Transmissor de longo e curto alcance    |
| XCELRPT        | Detector IV imunidade a animais, rádio | 702rEUR-00     | Transmissor de pulso                    |
| 734rEUR-00     | Contacto magnético, rádio              | 710rEUR-00     | Botão de pânico                         |
| 738rEUR-00     | Sensor de impacto, rádio               | 726rEUR-50     | Botão de pânico (longo alcance)         |
| 739rEUR-00     | Sensor de quebra de vidro, rádio       | 706rEUR-00     | Transmissor com função "homem-morto"    |
| DET-RSMOKE     | Detector de fumos, rádio               | 762rEUR-00     | Receptor rádio                          |
| DET-RDCS       | Sensor de impacto e magnético, rádio   | FOB-2W-4-B     | Comando remoto bi-direccional           |
| DET-RARB       | Botão de alarme, rádio                 | i-FB01         | Comando remoto                          |
| DET-REXT-PIR30 | Detector de movimento exterior, rádio  | PROXTAGPK5     | Etiquetas de proximidade                |
| DET-RDT-G2     | Detector dupla tecnologia, rádio       |                |   |