

i-on30R Central 30 zonas radio



A i-on30R, uma central de 30 zonas radio permite configuração simples através de um web browser melhorado e é compatível com a gama de periféricos rádio e comunicadores plug on da Eaton.

Características para benefícios reais.

Web browser encriptado com alta segurança: interface para tablet e móvel para configuração simples no local.

Notificação por email: informação detalhada de eventos de sistema e verificação de imagem, quando o alarme é ativado.

SIA sobre IP: comunicação IP para central recetora sem necessidade de linha PSTN, evitando custos com chamadas

Atualizações simples

Atualização de software: escolha de diversos métodos de atualização de firmware através de Ethernet, USB e cartão SD

Resumo...

- 30 zonas na central expansível a 60
- Expansão híbrida utilizando EXP-R10/R30/W10/PSU
- Ethernet/ web server/ teclado virtual
- Verificação visual
- Função zona de perimetro
- Controlo SMS
- Plug on ARC/ Speech/ SMS para PSTN/ GSM
- Radio Scantronic lider na sua classe
- UDL/ ARD através de IP ou PSTN
- EN50131 Grau II: Aprovação independente

Especificações

Conformidade	EN50131-1:2006 + A1:2009 Grau 2 e classe ambiental II, EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, BS8243:2010, PD6662:2010 + IA1501:2015
Zonas	30 Radio na central, expansível a 60, totalmente programáveis
Partições	4 partições independentes cada uma com uma ligação parcial ou arme total e três parciais
Utilizadores	30 códigos utilizador, 4 dígitos, proximidade, controlo remoto ou botão de pânico
Histórico de eventos	1000 eventos; 750 eventos obrigatórios e 250 não obrigatórios
Saídas	Uma saída programável coletor aberto de 500mA 10 saídas radio
Dispositivos de bus	Permite até 20 dispositivos de bus (teclados, expansores e fontes de alimentação)
Sirene interna	Um altifalante de 16 Ω controlado independentemente 4 sirenes rádio internas
Sirenes exteriores	Saídas dedicadas em coletor aberto para Sirene e Strobe 4 Sirenes Exteriores Rádio
Comunicações remotas	SIA IP através de porta Ethernet integrada Email e imagens através de porta Ethernet integrada Possibilidade de ligação de um agama de módulos comunicadores de alarme descritos em baixo
Verificação visual	Até 4 camaras IP
Fonte de alimentação	Conforme EN50131-6:2008 Tipo A, com saída de 1.0A. 650mA disponíveis como alimentação auxiliar.
Opções de configuração	Downloader através de USB, IP ou modulos plug-on, web browser através de porta Ethernet
Bateria	Aceita baterias até 12v / 7Ah recarregável
Dimensões	Central: 384 x 245 x 94mm
Peso	Central: 2.2kg
Gama de temperatura	Classe ambiental II. Testado de -10°C a 55°C @ 93% Humidade Relativa

Compatibilidade

i-on30R	Central 30 zonas rádio	XCELRPT	Detetor movimento radio (PET)
i-KP01, KEY-K01, KEY-KP01, KEY-KPZ01	Teclado cablado	XCELRWPT	Detetor movimento (PET)
KEY-RKPZ-KIT	Teclado rádio bidirecional e estação base	734rEUR-01	Contato magnético rádio
KEY-EP (Leitor externo)	Leitor de proximidade externo	DET-RSMOKE	Detetor de fumos radio
i-RK01	Teclado rádio	738rEUR-00	Detetor de impacto radio
i-FB01	Comando remoto	739rEUR-50	Detetor de quebra de vidro rádio
EXP-W10	Expansor 10 zonas CC	710rEUR-00	Botão de pânico portátil
EXP-PSU	Expansor e fonte de alimentação	09040UK-00	Altifalante
EXP-R10	Expansor 10 zonas rádio	726rEUR-50	Botão de pânico (longo alcance)
EXP-R30	Expansor 30 zonas rádio	DET-RDCS	Detetor de impacto e magnético
i-DIG02	Comunicador digital	DET-RARB	Botão de assistência
i-SD02	Comunicador de voz	706rEUR-00	Botão para trabalhador solitário
ADSL01	Filtro ADSL	FOB-2W-4B	Comando radio bidirecional
i-GSM02	Comunicador GSM	762rEUR-00	Recetor radio
SDR-REXT-G2	Sirene exterior radio	768rEUR-50	Recetor radio
SDR-WEXT-G2	Sirene exterior cablada G2	WDC02	Contato de porta cablado
SDR-WEXT-G3	Sirene exterior cablada G3	PROXTAGPK5	Tags de proximidade
SDR-RINT	Sirene interior radio	CAM-EXT-00	Camara IP exterior
XCELR	Detetor de movimento rádio	CAM-INT-00	Camara IP interior

Eaton
Electrical Sector EMEA
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland



Eaton
Security House,
Vantage Point Business Village,
Mitcheldean, Gloucestershire